

EUROPOWER



New Boy



Típus	kVA	kW folyamatos	Amp.		Áramfejlesztő	Motor típus KUBOTA	hengerek	kW	cm3	Tank (l)	üzemórák száma (h)	méretek (cm)	kg	LWA
			1~ 230V	3~ 400V										
New Boy EPS73DE	7	6,3	27	-	EK8	Z482	2	8	479	23	10	123x64x66	295	87
New Boy EPS83TDE	8	6,4	15	9	ET10									
New Boy EPS103DE	10	9	39	-	MR2	D722	3	12	719	25	8	138x64x66	335	90
New Boy EPS113TDE	11	8,8	15	13	ET10									

Alap verzió felszereltsége:

- A3 = (EPS73DE - EPS103DE) 1 socket 230V - 16A + 1 socket CEE 230V - 16A + 1 socket CEE 230V - 32A
- B3 = (EPS83TDE - EPS113TDE) 1 socket 230V - 16A + 1 socket CEE 230V - 16A + 1 socket CEE 400V - 16A 5- pole
- E = Elektromos indítás (akkumulátorral)
- ES = Vészleállító
- FG = Mechanikus üzemanyagjelző
- FI = Earth leakage protection 30mA with earth pin and 4m earth-cable
- FP = 12 V-os üzemanyagpumpa
- h = üzemóra számláló
- MS = Mágneses leállítás
- ODP = Oil drain pump
- OP = Olajsintjelző
- TM = Hőmágneses biztosíték
- TP = Hővédelem
- V = Voltmérő

Mit is jelent a szuper csendes áramfejlesztő?

3 Hallgassa meg áramfejlesztőinket!

